



## 480B Sändare

Nominell Uteffekt:	
Induktivt läge	100mW genomsnitt (6.2V p-p över en slinga)
Konduktivt läge	125mW genomsnitt (65V p-p över 2.7K ohm)
Aktiv Frekvens:	83kHz
Batteri Typ:	6 Alkaliska C Celler (LR14)
Drift tid :	ca 400 timmar
Drift Temperatur	-20° till + 50° C (-4° to + 122° F)
Dimensioner:	29.5cm x 23cm x 8cm (11.63"L x 9"H x 3.13"D)
Vikt:	1.6 kg (3.5 lbs)

## 480B Mottagare

Mottagarens frekvenser	Aktivt – 83kHz Passivt – 50/60Hz
Nominell känslighet I en slinga med 50% visar utslag	
Normal område	30 mikrovolt p-p
Hög område	2 mikrovolt p-p
Batteri Typ:	6 Alkaliska C Cells (LR14)
Drift tid:	ca 250 timmar
Batteri kontroll:	Automatisk vid start
Drift Temperatur:	-20° till + 50° C (-4° to + 122° F)
Dimensioner:	29.5cm x 23cm x 8cm(11.63"L x 9"H x 3.13"D)
Vikt:	4.5 lbs (1.9 kg)

## EGENSKAPER

- Kristall styrd Sändare och Mottagare – ger hög signal stabilitet
- Smal bandbredd – Hög känslighet och förbättrad noggrannhet
- Tydligt visarinstrument – gör visuell Lokalisering lättare
- 50/60Hz passiv sökmöjlighet
- Automatisk avstängning av mottagaren – efter 30 Minuters inaktivitet
- Automatisk Batteri kontroll

## STANDARD UTRUSTNING

Sändare, Mottagare, Konduktiv kabelsats, Jordspett, och svensk manual.

## Tillbehör

Sändartång 4820 eller 4290 ,Sökstav 4810 , Bärhandtag (P/N 200766), Bärväska (P/N 500C071), Hörlurar (P/N 183045), Sond (P/N SONH83K, P/N SON830, P/N FS83KHZ)



## SERVICE CENTER, FÖRSÄLJNING OCH TEKNISK SUPPORT

Metrotech huvudkontor  
3251 Olcott Street  
Santa Clara, CA 95054  
408-734-1400 Direct  
408-734-1415 Fax  
[www.metrotech.com](http://www.metrotech.com)  
[sales@metrotech.com](mailto:sales@metrotech.com)

Seba Dynatronic Sverige AB  
Box 173  
132 25 Saltsjö-Boo  
tel: 08-747 24 30  
fax: 08-747 12 09  
[www.seba-dyn.se](http://www.seba-dyn.se)  
[info@seba-dyn.se](mailto:info@seba-dyn.se)

